

**Запорізький навчально-виховний комплекс №67
Запорізької міської ради Запорізької області**

І Н С Т Р У К Ц І Я № 5
Про заходи пожежної та техногенної безпеки
для приміщення Пункту незламності

м. Запоріжжя

**Запорізький навчально-виховний комплекс №67
Запорізької міської ради Запорізької області**

Затверджено:
Наказ директора ЗНВК №67

**І Н С Т Р У К Ц І Я №5
про заходи пожежної та техногенної безпеки для
приміщення Пункту незламності**

1. Галузь застосування.

Інструкція розроблена з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2022 року №1401 та інших нормативно правових актів.

Ця інструкція поширюється на мобільний пункт незламності та прилеглу до нього територію й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки у ньому. Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання відповідальними особами, які перебувають на чергуванні, та особами, які являються відвідувачами.

2. Вимоги пожежної безпеки.

Меблі та устаткування мають розміщуватися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з пункту (завширшки не менше **1,0 м**). Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не зашарашеними. В міру накопичення горючих відходів (використаного паперу тощо), а також під час зміни чергування їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів-виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше **1,0 м** від електрокабелів, проводів.

Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менш ніж на **0,01 м**.

Всі працівники зобов'язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місця їх розташування.

У приміщенні пункту незламності ЗАБОРОНЯЄСЯ:

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам *Правил улаштування електроустановок*, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);
- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу конвектори, теплові пушки, обігрівачі, комп'ютери, інше електроустаткування тощо, порушувати правила технічної експлуатації електроприладів;
- зашарашувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежний інвентар не за призначенням;
- куріння тютюнових виробів, електронних сигарет, тощо у приміщенні пункту (допускається тільки на прилеглий території у спеціально обладнаному для цього місці).

Вимоги до розміщення та використання переносного електрогенеруючого обладнання

Розміщення

- переносне електрогенеруюче обладнання необхідно розміщувати ззовні пункту незламності на відкритому повітрі на території, розчищеній від сміття і будь-яких горючих матеріалів, з рівною площадкою, що виконана з негорючих матеріалів;
- у разі, якщо в інструкції виробника передбачається розміщення переносного електрогенеруючого обладнання всередині конструкцій, призначених для його захисту від кліматичних впливів навколишнього середовища, ці конструкції мають бути виконані з негорючих матеріалів та мають забезпечувати необхідну вентиляцію та умови охолодження переносного електрогенеруючого обладнання;
- відстань від переносного електрогенеруючого обладнання до суміжних об'єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) має складати мінімум **6 метрів** (в залежності від номінальної потужності переносного електрогенеруючого обладнання, кВт). Допускається встановлення генератора біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше **1 метра**;
- будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання слід усувати негайно.

Підключення

- під час підключення переносного електрогенеруючого обладнання до споживачів необхідно дотримуватися відповідної інструкції;
- перед початком роботи переносного електрогенеруючого обладнання необхідно передбачити розміщення поруч первинних засобів пожежогасіння;
- слід перевірити технічні характеристики, специфікацію і потужність цієї моделі переносного електрогенеруючого обладнання й перед підключенням одягнути сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, бажано – засоби захисту органів зору та слуху);
- у процесі варто використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електроприладів має бути заземлюючий контакт.

Експлуатація

- перед пуском переносного електрогенеруючого обладнання перевірте стан електропроводки та усуньте пошкодження;
- також необхідно усунути перекручування дротів, контакт із гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах;
- електричні елементи переносного електрогенеруючого обладнання слід заземлити;
- уникайте контакту силових контурів переносного електрогенеруючого обладнання з водою й іншими предметами;
- переносне електрогенеруюче обладнання небажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Варто уникати контакту з елементами переносного електрогенеруючого обладнання, що обертаються;
- під час роботи переносного електрогенеруючого обладнання контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть і знеструмте його.

Зберігання ПММ

- рідке паливо для переносного електрогенеруючого обладнання необхідно зберігати у ємностях, які призначені для зберігання відповідного типу пального об'ємом не більше **10 літрів** в окремій господарській будівлі (споруді) на відстані не менше **12 м** до будівель (споруд);
- найбезпечніше їх зберігати у провітрюваній, окремо розташованій зоні з навісом та обмеженим доступом сторонніх осіб і дітей;
- не допускайте проливу палива, щільно закривайте канистри;
- у випадку проливу палива посипте це місце піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро.

У разі загорання переносного електрогенеруючого обладнання посадова особа зобов'язана:

- знеструмити переносне електрогенеруюче обладнання;
- негайно повідомити про це за телефоном 101 і назвати місцезнаходження об'єкта, вказати місце виникнення загорання, обстановку на пожежі, наявність людей, назвати своє прізвище;
- вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння;
- краще використовувати вогнегасники для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються). Зазначену інформацію можна знайти на етикетці. В інших ситуаціях можливе використання кошими або щільної ковдри, якими слід накрити переносного електрогенеруючого обладнання;
- також у разі необхідності потрібно викликати інші аварійно-рятувальні служби, організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі.

Під час використання переносного електрогенеруючого обладнання забороняється:

- перевищувати максимально допустимий струм вихідного роз'єму переносного електрогенеруючого обладнання;
- вносити зміни в конструкцію переносного електрогенеруючого обладнання;
- розміщувати його у замкнутому приміщенні без вентиляції, а також у вибухонебезпечному середовищі, в підвалах та в приміщеннях з можливим перебуванням людей;
- палити та користуватися джерелами відкритого вогню під час заправки та експлуатації переносного електрогенеруючого обладнання;
- відкривати кришку баку при працюючому переносному електрогенеруючому обладнанні;
- заправляти переносне електрогенеруюче обладнання при працюючому або неохолодженому двигуні;
- об'єднувати переносні електрогенеруючі обладнання у ланцюг;
- перебувати поруч з переносним електрогенеруючим обладнанням стороннім особам або тваринам;
- змішувати різні види мастила та палива.

Відповідальні посадові особи, що знаходяться на чергуванні зобов'язані:

- здійснювати ретельні періодичні огляди приміщення пункту та прилеглої території, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;
- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та устаткування які не використовуються.

3. Обов'язки та дії працівників у разі виникнення пожежі

У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити про це черговий караул підрозділу та/або службу порятунку за номером телефону – **101**. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу;
- у разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газову, тощо);
- вжити (по можливості) заходів до евакуації людей та збереження матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням вогнегасників та інших наявних засобів пожежогасіння.

Посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликані пожежно-рятувальні підрозділи (продублювати повідомлення);
- у разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), а також захист матеріальних цінностей;

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, не пов'язаних з ліквідацією пожежі;
- припинити роботи в будівлі, крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;
- здійснити (за необхідності) відключення електроенергії;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

Директор

Олена МАЛИШ

УЗГОДЖЕНО:

Інженер з охорони праці

Алла КИРИЛЕНКО